



Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl			
Typ	2	DISCOVERY PE AC-evo 150/200	DISCOVERY PE AC-evo 200/200	DISCOVERY PE AC-evo 250/200	
Antrieb	3	Electro	Electro	Electro	
Bedienung	4	Geh	Geh	Geh	
Tragfähigkeit/Last	5	Kg	1500	2000	2500
Lastschwerpunkt	6	mm	600	600	600
Eigengewicht (Ohne Batterie)	7	Kg	320	320	320

DISCOVERY PE AC-evo				150/200	200/200	250/200
Grundabmessungen	Gabelzinkenmaße	s/N/l	mm	64/184/1150	64/184/1150	64/184/1150
	Maß über Gabel	M	mm	554	554	554
	Gesamtbreite	B	mm	750	750	750
	Gesamtlänge	L	mm	1730	1730	1730
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	580	580	580
	Lastabstand	X	mm	205	205	205
		X2	mm	190	190	190
	Höhe	h1	mm	1440	1440	1440
	Hub	h3	mm	200	200	200
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910	1440/910
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	90	90	90
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	1930	1930	1930
	Wenderadius	WA	mm	1550	1550	1550
Leistung	Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	5.2 / 6	5.2 / 6	5.2 / 6
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5% / 10%	5% / 10%	5% / 10%
	Betriebsbremse			Electro	Electro	Electro
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan	Gummi/Poliurethan/Poliurethan	Poliurethan/Poliurethan/Poliurethan
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4	1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Reifengröße vorn		mm	ø250x76	ø250x76	ø240x76
	Stützräder		mm	ø100x40	ø100x40	ø100x40
	Gabelrollen		mm	ø80x70	ø80x70	ø80x70
	Radstand	Y	mm	1335	1335	1335
	Spurweite vorn	B10	mm	480	480	480
	Spurweite hinten	B11	mm	380	370	370
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	35	35	35
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	23	23	23
	Fahrmotor, Leistung		KW	1.2	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung			AC technology		

Motor	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 160***	24 / 160	24 / 160
	Batteriegewicht	Kg	151	151	151
	Batterieladegerät	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DISCOVERY PE AC-evo		150/200	200/200	250/200

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

*** Maximal Batteriespannung

